

CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation et les conserver tant que vous utiliserez ce produit.

La sécurité de ce luminaire est garantie sous réserve du respect des instructions indiquées ci-dessous.

L'alimentation électrique doit être coupée avant de procéder au montage, à l'entretien, au changement des ampoules ou au nettoyage

Vérifiez si les spécifications électriques de ce luminaire sont compatibles avec votre installation.

Ce luminaire est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur, hors pièces humides.

Veillez à ne pas endommager les câbles lors du montage.

Attendre le refroidissement complet de la lampe avant le changement des ampoules.

APPLIQUE Référence "APN7"

Classe I - IP20



CARACTERISTIQUES

- Tension d'alimentation 230 V(240)V/50Hz
 - Puissance maximale 32W (4 x 8W)
 - Type de lampes utilisables: Led à culot G9 - 230 (240)V/8w max de hauteur adaptée
- Pour conserver toute sa sécurité à ce produit, il est impératif de ne pas utiliser de lampe de puissance supérieure à cette valeur.**
- Convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
 - Classe de protection contre les chocs électriques: classe I (mise à la terre)
 - Utilisation en intérieur uniquement

BRANCHEMENT AU RESEAU

Couper l'alimentation générale du réseau avant toute intervention

- 1- Les câbles du réseau doivent avoir une longueur d'environ 10cm.
Gainer les câbles du réseau avec les gaines en fibre de verre fournies.
- 2- Fixer la plaque murale [1] en aluminium à l'aide des 3 vis et chevilles fournies ou des vis du boîtier mural par les deux trous (entre-axe de 60mm) de part et d'autre du trou d'arrivée des câbles réseau en tenant compte du sens de pose en ayant passé les câbles du réseau à travers le trou le plus large de la plaque.
- 3- Placer dessus la plaque décorative en laiton [2]
- 4- Placer la plaque aluminium du système électrique [3] sur l'ensemble et la fixer en vissant les 2 écrous moletés.
- 5- Racorder les câbles Phase, Neutre et Terre aux bornes repérées du boîtier de connection et refermer le boîtier en prenant soin que tous les câbles soient à leurs places.
- 6- Insérer les ampoules (fournies)
- 7- Poser l'abat-jour en verre :

! Attention, l'abat-jour est fragile, il est à manier avec grande précaution !

- Il vous faut insérer la tige filetée sur l'équerre supérieur de la plaque dans le trou de l'équerre de la partie supérieur de l'abat-jour et l'ergot de la plaque horizontale dans le trou de la base de l'abat-jour.

Chercher avec douceur à entrer la tige filetée haute et l'ergot bas dans les trous de l'abat-jour et descendre l'abat-jour tout en le maintenant afin qu'il ne subisse pas d'à-coup.

L'abat-jour doit reposer sur la plaque horizontale de l'applique et être callé à la base.

- Visser l'écrou moleté sur la tige filetée pour maintenir l'abat-jour en place. (attention de ne pas faire tomber l'écrou à l'intérieur de l'abat-jour)

rétablir l'alimentation électrique et vérifier le bon fonctionnement de votre appareil

