

CONSIGNES DE SECURITE

Veillez lire attentivement ces instructions d'utilisation et les conserver tant que vous utiliserez ce produit.

La sécurité de ce luminaire est garantie sous réserve du respect des instructions indiquées ci-dessous.

L'alimentation électrique doit être coupée avant de procéder au montage, à l'entretien, au changement des ampoules ou au nettoyage

Vérifiez si les spécifications électriques de ce luminaire sont compatibles avec votre installation.

Ce luminaire est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur, hors pièces humides.

Veillez à ne pas endommager les câbles lors du montage.

Attendre le refroidissement complet de la lampe avant le changement des l'ampoules.

Ne jamais dépasser la puissance maximale des ampoules indiquées sur l'étiquette

APPLIQUE Référence "APN1"

Classe I - IP20



CARACTERISTIQUES

- Tension d'alimentation 230 V(240)V/50Hz
 - Puissance maximale 32W (4 x 8W)
 - Type de lampes utilisables: Led à culot G9 - 230 (240)V/8W max de hauteur adaptée
- Pour conserver toute sa sécurité à ce produit, il est impératif de ne pas utiliser de lampe de puissance supérieure à cette valeur.
- Convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
 - Classe de protection contre les chocs électriques: classe I (mise à la terre)
 - Utilisation en intérieur uniquement

BRANCHEMENT AU RESEAU

Couper l'alimentation générale du réseau avant toute intervention!

- 1- Les câbles du réseau doivent avoir une longueur d'environ 10cm.
Gainer les câbles du réseau avec les gaines en fibre de verre fournies.
- 2- Fixer l'applique à l'aide des vis et chevilles fournies en tenant compte du sens de pose en ayant passé les câbles du réseau à travers le trou le plus large.
- 3- Racorder les câbles Phase, Neutre et Terre aux bornes repérées du boîtier de connection.
- 4- Insérer les ampoules.
- 5- Poser l'abat-jour en verre :



! Attention, cet élément est fragile, il est à manier avec grande précaution !

- Retirer l'écrou moleté qui se trouve sur la tige filetée de l'équerre haute de l'applique.
- insérer la tige filetée qui est sur l'équerre supérieur de l'applique dans le trou de l'équerre de la partie supérieur de l'abat-jour tout en insérant les deux "ergots" qui se trouvent à l'intérieur des tubes carrés en partie basse de l'abat-jour dans les trous des deux équerres en partie basse de l'applique.

Cette opération est délicate car elle se fait " à l'aveugle" : il est important d'avoir bien compris l'opération avant de la commencer !

- Visser l'écrou moleté sur la tige filetée pour maintenir l'abat-jour en place.

rétablir l'alimentation électrique et vérifier le bon fonctionnement de votre appareil

